



## RICETRAMETTITORE 1 PULSANTE 2,4 Ghz

- Alimentazione: 3,6V.
- Consumo: 80mA.
- Modulo radio basato su integrato cypress
- Programmazione canale tramite dipswitch con autoapprendimento alla pressione del pulsante.
- Morsetto per abilitazione tramite chiave.
- Selezione pulsante 1 o 0 tramite ponticello su scheda.
- Feedback di trasmissione corretta da led luce lampeggiante o luce fissa.



Combinazioni	Dip-Switch 1234	Canale	Frequenza GHz
0	0000	0	2,400
1	1000	100	2,500
2	0100	22	2,422
3	1100	42	2,442
4	0010	62	2,462
5	1010	83	2,483
6	0110	6	2,406
7	1110	15	2,425
8	0001	49	2,449
9	1001	50	2,450
10	0101	70	2,470
11	1101	85	2,485
12	0011	3	2,403
13	1011	11	2,411
14	0111	98	2,498
15	1111	99	2,499